



**Specificaties Ledvance LED MR11 Gu4 Reflector 1.8W 184lm 36D - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 20W**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer     | 250739                         |
| EAN               | 4099854235320                  |
| Merk              | Ledvance                       |
| Fabrikantnaam     | LED MR11 20 36° P 1.8W 827 GU4 |
| Aanbevolen aantal | 1                              |
| Garantie          | 3 jaar                         |
| Energielabel      | E                              |
| Levensduur (uur)  | 15000                          |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED               |
| Vervangt (Watt)        | 20                |
| Netspanning (Volt)     | 12                |
| Wattage                | 1.8               |
| Gradenbundel (graden)  | 36                |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lampvoet (fitting)     | GU4               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 184               |
| Lumen per watt         | 102               |
| Powerfactor            | >0.50             |

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Lamp Informatie

---

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Kleurcode           | 827 Zeer Warm Wit           |
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit          |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Lampafwerking       | Helder                      |

## Afmetingen

---

|               |           |
|---------------|-----------|
| Hoogte (mm)   | 38        |
| Diameter (mm) | 35        |
| Vorm          | Reflector |
| Exacte vorm   | MR11      |